

Особенности

- Высокоэффективный светодиод способен выдавать 45 люмен в максимальном режиме
- Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение 48 часов
- Встроенная интеллектуальная схема зарядки Li-Ion аккумулятора через microUSB порт
- Многофункциональная кнопка позволяет управлять всеми функциями фонарика одной рукой
- Два установленных режима с возможностью плавного изменения яркости
- Чрезвычайно широкий угол засветки 100° для освещения периферического зрения
- Корпус изготовлен из прочного поликарбоната
- Двойное металлическое кольцо для ключей способно выдержать вес до 35кг (77lbs)!
- Устойчив к падению с высоты до 1.5м
- Очень легкий, компактный и портативный

Размеры

56.5mm x 21mm x 8mm (2.22" x 0.83" x 0.31")

Вес

9.6г (0.34oz) (с аккумулятором)

Аксессуары

Кольцо для ключей

Инструкция по эксплуатации

Минимальный режим

Когда свет выключен, нажмите кнопку один раз для включения минимального режима. Нажмите кнопку еще раз спустя 3 секунды работы фонаря для выключения света.

Максимальный режим

Когда свет выключен, нажмите кнопку дважды быстро для включения максимального режима. Нажмите кнопку еще раз для выключения света.

Характеристики

FL 1 STANDARD	Высокий	Низкий
	45* ЛЮМЕН	1* ЛЮМЕН
	1ч	48ч
	24м (Максимальная Дальность)	
	150cd (Интенсивность Светового Потока)	
	1.5м (Ударопрочность)	
	IP65 (Защита от Пыли и Влага)	

* Функция плавного изменения яркости обеспечивает изменение светового потока от 1 до 45 люмен с соответствующим временем работы фонаря от 1 до 48 часов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные были измерены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/ NEMA FL1 с использованием встроенного заряженного Li-ion аккумулятора 3.7V в лабораторных условиях. Реальные данные могут незначительно отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей применения и факторов окружающей среды.
NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участие и помощь в разработке стандарта измерения ANSI FL1. Данные технических испытаний соответствуют международно признанным научным стандартам.

Моментальное Освещение

Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды для активации максимального режима (45 люмен). Отпустите кнопку для выключения света.


Плавное Изменение Яркости

В минимальном режиме освещения нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, чтобы получить доступ к плавному изменению яркости. Чтобы установить нужный уровень яркости достаточно отпустить кнопку в тот момент, когда он появится. Нажмите кнопку еще раз для выключения света. Функция памяти установленных режимов отсутствует.

Зарядка Аккумулятора

1. Подключение: Подключите один конец кабеля к TUBE в порт microUSB (на стороне источника света) и другой конец кабеля к источнику питания (адаптер USB, ПК или другой стандартный USB порт). Зарядка разряженного аккумулятора занимает примерно 2 часа.
2. Индикация зарядки: Индикатор питания интегрирован в фонарик и горит постоянно во время зарядки. Как только зарядка завершена - индикатор гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: TUBE нуждается в зарядке, если свет становится тусклым или фонарик перестает отвечать на нажатие кнопки.



SYSMAX ind.
NITECORE - Украина



Официальный сайт: www.nitecore-ua.com

B Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine

f Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial